



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) КОМПЛЕКТ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ЭРА

Модели: TR70-SET4-GU10-BK, TR70-SET4-GU10-WH, TR71-SET3-GX53-BK, TR71-SET3-GX53-WH

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на светильники трековые под светодиодную лампу с цоколем типа GU10/GX53 моделей: TR70-SET4-GU10-BK, TR70-SET4-GU10-WH, TR71-SET3-GX53-BK, TR71-SET3-GX53-WH и предназначен для руководства по их подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

! Информация о видах опасных воздействий.

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для общего и акцентного освещения помещений (IP 20). Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Товар сертифицирован.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики встраиваемых светильников приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика	Значение	
Модель	TR70-SET4-GU10-BK/ TR70-SET4-GU10-WH	TR71-SET3-GX53-BK/ TR71-SET3-GX53-WH
Напряжение питания (переменное), В	230 ± 10%	
Частота сети, Гц	50	
Тип лампы (не входит в комплект)	Светодиодная	
Максимальная мощность применяемой лампы, Вт	15 (указана на изделии и на индивидуальной упаковке)	
Тип цоколя	GU10	GX53
Материал корпуса светильника	Пластик	
Цвет светильника	черный (BK)/ белый (WH)	черный (BK)/ белый (WH)
Материал корпуса патрона	керамика	пластик
Материал корпуса адаптера	Пластик	
Материал шинопровода	Металлический сплав	
Температура эксплуатации, °С	-20...+70	
Относительная влажность, % не более	80	
Степень защиты изделия, IP	20	
Блокировка от поворота на 360°	присутствует	
Срок службы, лет	7	
Размеры шинопровода, мм	800 x 38	
Масса шинопровода со светильниками, г	540	410

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество	
Модель	TR70-SET4-GU10-BK/ TR70-SET4-GU10-WH	TR71-SET3-GX53-BK/ TR71-SET3-GX53-WH
Светильник, шт	4	3
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1	
Упаковка, комплект	1	

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА



Внимание! Все работы по подключению и установке светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!

4.1 Монтаж шинопровода

4.1.1 Распаковать шинопровод и светильники, убедиться в отсутствии механических повреждений шинопровода и светильников. Шинопровод устанавливается на монтажную поверхность при помощи винтов или саморезов через соответствующие отверстия в шинопроводе.

4.1.2 Перед установкой шинопровода обязательно подключить заземляющий провод шинопровода к общему проводу заземления питающей сети.

4.1.3 Закрепить шинопровод на монтажной поверхности.

4.1.4 Открутить винт на пластиковой крышке, закрывающей контактные клеммы шинопровода и снять её.

4.1.5 Подключить контакты шинопровода к контактам электрической сети (фаза и ноль, полярность не соблюдается) и установить на место защитную пластиковую крышку, зафиксировав её винтом.

4.2 Установка светильника

4.2.1 Перед установкой вкрутить соответствующую светодиодную лампу (цоколь GU10 или GX53, в зависимости от модели) в светильник.

4.2.2 Закрепить светильник на установленном шинопроводе при помощи соответствующих замков на основании светильника (адаптере). Для моделей TR70-SET4-GU10-BK, TR70-SET4-GU10-WH установить адаптер светильника на контактную шину шинопровода и повернуть по или против часовой стрелки до фиксации. Для моделей TR71-SET3-GX53-BK, TR71-SET3-GX53-WH установить адаптер светильника на контактную шину шинопровода и повернуть фиксатор замка адаптера по часовой стрелке до упора.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание! Все работы связанные, с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

Запрещается устанавливать и снимать светильники, а также производить перемещение светильников вдоль шинопровода во включенном состоянии!

Запрещается использование светильников, шинопровода и коннекторов, имеющих механические повреждения.

Запрещается производить самостоятельный ремонт светильника. В случае обнаружения неисправности следует обратиться к квалифицированным специалистам.

Запрещается использовать лампы большей мощности, чем указано на маркировке светильника.

Запрещается эксплуатация светильников во влажных помещениях.

При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.

Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещается подключение и использование светильника при поврежденной проводке или подключение шинопровода с треснувшим корпусом или оптикой.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 24 месяца со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

8.2. Возврат/обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

8.3. Возврат/обмен светильника осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ



Внимание! Все работы связанные, с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

Светильник не работает	- проверить наличие сетевого напряжения питания 230В - проверить правильность установки светильника на шинопроводе
------------------------	---

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Светильник светодиодный
Тип изделия	Трековый
Модель изделия	TR70-SET4-GU10-BK, TR70-SET4-GU10-WH, TR71-SET3-GX53-BK, TR71-SET3-GX53-WH
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Импортер	ООО «Орион»: 143003, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 12, кв. 106, тел. +7 495 739-25-75.
Уполномоченное изготовителем лицо	ООО «Орион»: 143003, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 12, кв. 106, тел. +7 495 739-25-75.
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".
Дата изготовления:	

EAC